



2x2 HDMI 1.4 매트릭스 스위치

2202HDM 간단한 사용 설명서



- HDMI 버전 HDMI 1.4
- HDCP 버전 HDCP 1.4
- 지원 해상도 최대 3840x2160@30Hz

- 제품 크기 111.5 x 63 x 24.5mm
- 제품 무게 약 138g



*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!

제품 소개

HDMI 매트릭스 2x2는 2개의 HD 신호 소스를 2개의 HD 디스플레이 단자에 연결할 수 있습니다. 매트릭스를 통해 두 개의 HDMI 장치를 두 개의 HDMI 호환 모니터 또는 프로젝터로 쉽게 전환하거나 분할할 수 있습니다.

당사의 장치는 소음, 공간 및 보안 문제, 데이터 센터 제어, 정보 배포, 회의실 프레젠테이션, 학교 및 기업 교육 환경을 위한 솔루션을 제공합니다.




- Support HDMI 1.4 / HDCP 1.4
- Support 3D video format
- Support highest resolution up to 3840*2160/30Hz YUV4:4:4
- Support 3.4Gbps data rate and tmds clock up to 600MHz
- Support deep color 8/10/12/24 bit
- 2 HDMI inputs switch and split to 2 HDMI displays.

제품 사양


HDMI version.....	HDMI 1.4
HDMI resolution	up to 3840*2160/30Hz YUV4:4:4
Support video format	8/10/12/24 bit deep color
Max bandwidth.....	600MHz
Max baud rate.....	3.4Gbps
Input cable distance.....	<8m AWG26 HDMI 2.0 standard cable
Output cable distance.....	<8m AWG26 HDMI 2.0 standard cable
HDMI Input.....	2
HDMI Output.....	2
Max working current.....	500mA
Power adapter format.....	Input: AC (50Hz, 60Hz) 100V~240V, Output: DC5V/1A
Operating Temperature range.....	(-15 to +45°C)
Operating Humidity range.....	5 to 90%RH (No Condensation)
Dimension (L x W x H).....	111.5x63x24.5(mm)
Weight.....	138g

제품 외관



- HDMI OUT A
- HDMI OUT B
- HDMI input 1
- HDMI input 2
- POWER—DC/5V
- POWER—OFF/ON
- IR—IR Receive
- OUT B—LED
- Switcher-key B
- Switcher-key B

리모컨 제어 설정




- OUT A의 4개의 버튼은 IN1-IN2의 해당 입력 소스이며, 자유롭게 전환할 수 있습니다.
- OUT B의 4개의 버튼은 IN1-IN2의 해당 입력 소스이며, 자유롭게 전환할 수 있습니다.

버튼 및 LED 지침:

- LED 지침 : IN1-IN2 표시기는 OUT A 또는 OUT B에서 출력되는 해당 입력 소스입니다.

연결다이어그램



HDMI 단일 소스 입력 2개, HDMI 케이블을 통해 HDMI Matrix 2x2에 연결한 다음 HDMI Matrix를 HDMI 케이블로 2TV에 연결합니다.

작동 및 연결:

- 각 HDMI 소스 입력 2개, HDMI 케이블을 통해 HDMI Matrix 2x2에 연결합니다.
- 디스플레이 장치와 HDMI 매트릭스 출력을 HDMI 케이블로 연결합니다.
- IR 리모컨을 사용하여 신호 소스를 자유롭게 전환합니다.
- 4.5V 전원 공급 장치를 HDMI 2x2 매트릭스에 연결합니다.
- 적용 시나리오:

- 프로젝트
- 호텔, 빌라



빌라

호텔

주의:

- 기계의 긴 수명을 유지하기 위해 나열된 지침에 따라 기계를 사용하십시오.
- 기기는 습윤, 고온, 더스티, 부식성, 산화성 환경에서 멀리 떨어진 곳에 두어야 합니다.
 - 모든 부품이 강한 흔들림, 부딪힘, 넘어짐으로부터 자유로울 것입니다.
 - 젖은 손으로 전원 어댑터를 만지지 마십시오.
 - 전원 어댑터 헤드를 잡고 소켓에서 분리 시 전원 코드를 당기지 마십시오.
 - 기기를 잠시간 사용하지 않을 때는 전원을 꺼주시기 바랍니다.
 - 케이블을 열지 말고 내부를 만지지 마십시오.
 - 공장 전원 어댑터는 정품을 사용하십시오.

전원을 켜기 전에 연결 선을 주의 깊게 확인하십시오. 그리고 모든 인터페이스가 정상적으로 연결되어 있는지 확인합니다. 일반적인 문제 해결 방법은 다음과 같습니다:

SerialNO	문제 설명	원인 및 대처방법
1	전원이 연결되지 않습니다.	1. 전원 어댑터 헤드가 전원 소켓에 올바르게 삽입되었는지 확인합니다. 2. 전원 어댑터가 ON 상태인지 확인합니다.
2	사진 없음	1. TV가 켜져 있고 기계와 연결되어 있는지 확인하십시오. 2. 신호 소스가 켜져 있고 잘 연결되어 있는지 확인합니다. 3. 시스템 연결 풍질을 확인합니다. 4. 라인인 풍질이 모두 정호환인지 확인합니다. 5. 케이블을 충실히 확인합니다.
3	흐릿한 화질	1. 케이블을 다시 연결하여 실패한 연결에서 분리합니다. 2. HDMI 케이블을 씁니다.

파키지 내용물:

- 4K HDMI Matrix 2X2 x1
- IR 리모컨 x1
- 3.5V 전원 어댑터 x1
- 사용자매뉴얼 x1

제품 보증서

Product warranty

제품 명	2x2 HDMI 1.4 매트릭스 스위치	모델 명	2202HDM
구 입 일자		보 증 기 간	
고객 성 명		전 화	
고객 주 소			
판 매 점		전 화	
판 매점 주 소			
제조자/수입원	(주)이지넷유비쿼터스 02-7154372 주소는 www.eznet.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며,
제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

- 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 체크받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
- 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
- 본 제품에 결함되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
- 전원공급장치(어댑터) 및 케이블들은 소모품으로 다시 지금되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
- 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
- 소비자 과도로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
- 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
- 우편 및 택배 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당시에서 소비자에게 보내는 것은 당시자의 책임입니다.

- ※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.
※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.
※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.



(주)이지넷유비쿼터스 고객 지원 인내

서울특별시 을지로 78 (진관동) 502호 (주)이지넷유비쿼터스

소비자 상담실 : 02-7150372

평일 - 금요일 (오전 10시 ~ 오후 5시) (토요일 - 일요일 - 공휴일 휴무)

www.eznet.co.kr

