

10/100Mbps 24Port 10/100/1000M 2TP+ 1000M 1SFP Uplink POE Switch HUB

User's Manual



(주)이지넷유비쿼터스



제품소개

■ NEXT-POE327SFP-TP는 24개의 LAN포트를 내장하여 10/100Mbps의 속도로 데이터 송수신을 처리할 수 있으며, 제품의 쉬운 설치 및 고성능 트래픽처리가 요구되는 네트워크 환경에서 지속적으로 사용자 수의 증가를 위해서설계되었습니다.

■ NEXT-POE327SFP-TP는 컴팩트한 사이즈로 설치공간의 한계를 해결하고 시스템관리자에게 어디서나 네트워크 장치를 설치 및 찾을 수 있는 유연한 솔루션을 제공 할 수 있습니다.

NEXT-POE327SFP-TP는 2가지의 모드를 지원합니다. (VLAN모드/ Extend 모드)

■ NEXT-POE327SFP-TP는 케이블 자동감지 기능이 내장되어 있어 다이렉트와 크로스케이블을 자유롭게 사용할 수 있습니다.

■ NEXT-POE327SFP-TP는 표준 IEEE802.3af/at (포트당 최대 30W) 를 준수하고, PD기기를 자동으로 검출하고 식별하여 전원을 제공할 수 있습니다.

제품의 구성물

- 10/100Mbps 24포트+ 1000Mbps 3포트 스위치
- 파워케이블
- 사용자 설명서
- 렉마운트 1SET



제품의 특징

- Support powering PoE devices through cat 5/6 ethernet cables
- PoE port support IEEE802.3af or IEEE802.3at adaptive
- ◆ 10/100M or 10/100/100M rate adaptive
- Flow control: Full-duplex adopts IEEE 802.3x standard, half-duplex adopts back pressure standard
- Support Auto MDI/MDIX
- ◆ All PoE ports maximum 15.4W (IEEE802.3af) or 30W (IEEE802.3at)
- All ports support wire-speed forwarding, it can be reached in the range of 64 to 1536 frames
- One-button smart DIP switching, support VLAN, Default, Extend three working modes
- Support port Qos priority (depending on the actual model)
- Al version with PoE watchdog function. When PoE starts, it will detect the status of the powered device in real time, and if there is an abnormality on it, the switch will actively reset the problem port and restore power supply



27포트 스위치의 설치

이 부분에서는 이더넷 스위치를 설치하고 이더넷 스위치에 연결하는 방법을 설명합니다. 잘못된 설치로 인한 장치 손상 및 보안 위협을 피하기 위해 다음 지침을 따르십시오.

스위치를 청소하기 전에 먼저 스위치의 전원 플러그를 뽑으십시오. 젖은 헝겊이나 액체로 스위치를 닦지 마십시오.

스위치를 물이나 습기가 많은 곳에 두지 마십시오. 스위치 섀시에 물이나 습기가 들어 가지 않도록 하십시오.

스위치를 불안정한 케이스 나 책상 위에 올려 놓지 마십시오. 스위치가 떨어질 경우 심하게 손상 될 수 있습니다.

설치장소를 적절하게 환기시키고 스위치의 통풍구가 방해 받지 않도록하십시오.

작동 전압이 스위치에 표시된 것과 동일한 지 확인하십시오.

전기 충격을 방지하기 위해 스위치가 작동 중이거나 전기 위험이 있는 경우 새시를 열지 마십시오.

2가지 작동 지원 모드

- 1) VLAN :딥스위치 좌측으로 이동 ; 다운링크(1~24번) 포트끼리 격리되어 네트워크 브로드스톰 효과를 억제하고 네트워크 성능을 향상시킬 수 있습니다.
- 2) EXTEND:딥스위치 우측으로 이동 ; 다운링크(9~24번) 포트의 유효 전송거리가 250M로 연장됩니다.



제품의 사양

	· 24 *10/100Mbps PoE RJ45 port (port 1 ~ port 24)			
Network Port	· 2 *10/100/1000Mbps non-POE RJ45 port(port25~port26)			
	·1*1000/Mbps non-POE SFP port(port27)			
Transfer Rate	·1000Mbps full Duplex,			
Network	UEFF002 2: UEFF002 2: UEFF002 2:			
protocol and	·IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x,			
standard	IEEE802.3ab,IEEE802.3af IEEE802.3at			
Performance	·Bandwidth: 10.8Gbps(no block)			
	·Frame filtering and transmission rate:			
	10M port maximum 14,800pps			
	100M port maximum 148,800pps			
LED indicator	· Power / ·LINK/ACT / ·POE Indicator light			
POE Pin	1/2+,3/6-			
	·Max. output power single port: 30W			
Power	·Internal Power supply: 300W			
	·Size (LxWxH): 320mm x 208mm x 45mm			
Dimensions	·Weight: 2kg			
	·Operating Temperature: -20°~50°C			
Environment	·Operating Humidity:: 10%~90%, Non-condensing			
Safety	·CE/RO HS/FCC/CCC			



제 품 보 증 서						
제 품 명	24P*10/100M With 2*Gigabit TP+1*Gigaibt SFP POE 스위치허브	모달	넬 명	NEXT-POE327SFP-TP		
구입일자		보증	기간	1년		
고객성명		전	화			
고객주소						
판 매 점		전	화			
판매점 주소						
제조자 (수입원)	(주)이지넷유비쿼터스	전	화	02 – 715 - 0372		
제조자 (수입원)주소	WWW.EZ-NET.CO.KR 에서 확인을 하세요.					

주 의 사 항

소비자는 제품보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공 받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조년월일을 기준으로 합니다.

본 제품은 제조년월로부터 6개월 내에 판매 되어야 하며, 제조년월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조년월로부터 24개월로 처리가 됩니다.

USB케이블, 전원공급장치(아답타)등의 유상구입은 제품보증기간 내에만 가능하나, 재고가 있으면 제품보증기간이 지나도 구입 가능 합니다.

- A. 천재지변으로 인한 것은 유상수리입니다.
- B. 소비자과실로 인한 고장은 무상수리가 되지 않을 수도 있습니다.
- C. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센타)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
- D. 우편(택배)을 통한 A/S접수 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.
 - . 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유귄 회사에 있습니다.
 - . 본 설명서는 무단 복제를 금합니다.
 - . 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.
 - . 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.