

USB3.0 2 in 4 out Seamless Sharing KM Switch

User Manual



NEXT-3506PST

(주)이지넷유비쿼터스

제품을 사용하기 전에....

- USB3.0 2 in 4 out Seamless KM Switch를 사용하시면서 제품의 오용,개조, 잘못된 설치와 사용에 대해서 문제가 발생 할 수 있으며, 이것에 대해서 본사에서는 배상책임을 지지 않습니다.
- 해당 제품으로 인하여 PC 또는 지원하는 기기 등의 고장 난 경우에 대해서 본사에서는 배상책임을 지지 않습니다.
- 해당 상품을 개봉하였거나, 부속품 분실 시에는 반품이 불가능합니다.
- 이 제품을 사용하는 것은 위의 모든 사항에 동의하는 것으로 간주합니다.
- 위의 사항에 동의하지 않으실 경우에는 제품을 구입처에 반품해주시시오.

제품 사용 시의 주의사항

1. 제품을 이용할 때에 비 또는 지나치게 습한 곳에 노출시킬 경우, 제품의 오작동이나 고장의 원인이 될 수 있으며, 전기적인 쇼트로 인한 화재 및 감전의 원인이 될 수 있습니다.
2. 제품을 실내의 제한된 공간에 설치할 경우에는 화재의 위험을 방지하기 위하여 설치공간에 통풍이 잘되는지 꼭! 확인하셔야 합니다.
3. 제품을 라디에이터, 스토브 또는 발열이 있는 장소에 설치하시면 안됩니다.

제품의 소개

- . NEXT-3506PST USB3.0 2 in 4 out Seamless KM Switch 스위치는 2 대의 PC 시스템을 하나의 마우스/키보드로 제어할 수 있습니다. (콘솔 USB 포트 연결시)
- . 2 개의 USB 허브포트 제공으로 USB3.0 속도의 인터페이스로 2 대의 PC 에서 USB 기기 (외장하드/메모리/카드리더 등) 를 연결 사용할 수 있습니다.
- . 망분리 환경이나 두 대의 PC 를 사용하는 환경에서 편리하게 사용할 수 있습니다.
- . Seamless 기능 지원으로 PC1 <-> PC2 전환시 딜레이 없이 사용 가능합니다.
- . 3 가지의 선택(스위칭)방식을 제공합니다.(외부선택키/마우스휠키/키보드단축키)
- . Plug & Play 를 지원하며, 별도의 소프트웨어 설치가 필요치 않으므로 간단하게 설치할 수 있습니다.
- . 데스크탑용 KM 스위치는 가정이나 사무실의 멀티미디어 환경 구성에 이상적인 솔루션이며, 공간절약이 뛰어나고 능률적인 작업환경을 구성하기에 적합합니다.

제품의 기능

- ✧ 하나의 콘솔로 2 대의 PC 를 제어(USB 키보드, USB 마우스)
- ✧ USB3.0 x 2 확장포트 제공
- ✧ PC 모니터링 지원(Auto Scan , 기본값 8s)
- ✧ 키보드 Hot key Select (Ctrl 등의 조합버튼 선택)
- ✧ USB3.0 규격 지원(USB2.0 하위호환)
- ✧ Windows, Linux, Unix, Mac OS 지원
- ✧ 간단선택기능 제공(마우스컨트롤,키보드 핫키)
- ✧ 컴퓨터 절전모드 깨우기 기능 지원

제품의 스위칭방법

1. 마우스 휠 클릭

- 마우스 휠 더블 클릭 하여 PC선택을 진행할 수 있습니다.

2. 핫키(우측 하단 Ctrl 더블클릭)

3. Select버튼

- KM스위치 전면의 "Select" 버튼을 클릭하여 PC선택을 진행할 수 있습니다.

키보드 핫키(hot-key) 사용방법 :

기본 hot-key : 오른쪽 [Ctrl]

더블클릭 우측 [Ctrl] + n + [Enter]	KM 스위치를 선택한 PC로 전환
더블클릭 우측 [Ctrl] + [S] + [Enter]	오토스캔 기능 on/off
더블클릭 우측 [Ctrl] + [S] + n + [Enter]	스캔 간격을 8~999초 범위 내에서 설정 (기본값은 8초)
더블클릭 우측 [Ctrl] + [B] + [Enter]	비프음 on/off
더블클릭 우측 [Ctrl] + [T] + [Enter]	검출기능(Detection function) on/off (기본값은 off)
더블클릭 우측 [Ctrl] + [R] + [Enter]	KM스위치 리셋
더블클릭 우측 [Ctrl] + [ESC] + [ESC] + [ESC] + [Enter]	KM스위치 공장초기화

hot-key 변경 방법 : Num lock 혹은 Left Ctrl 혹은 Scroll Lock 변경 가능

더블클릭 우측 [Ctrl] + [num lock] + [Enter]	Num lock으로 핫키 변경
더블클릭 우측 [Ctrl] + 좌측[Ctrl] + [Enter]	좌측 Ctrl으로 핫키 변경
더블클릭 우측 [Ctrl] + [Scroll lock] + [Enter]	Scroll lock으로 핫키 변경
Scroll lock으로 핫키 변경 상태에서 좌측 Ctrl으로 핫키 변경시 더블클릭 [Scroll lock] + 좌측[Ctrl] + [Enter]	

제품의 구성물

- . 제품본체
- . 사용자설명서
- . USB3.0 A-A Cable x2ea
- . USB DC 전원케이블 x1ea

제품의 다이어그램

2 PCs Share 4 USB Devices

1. Easily connect and share 4 external USB devices
2. Supports seamless switching, mouse switching, keyboard hotkey switching and manual push button



제품의 사양

Model	NEXT-3506PST
OS Support	Win 7/8/8.1/10, Linux, Mac, Unix, Dos, NT, Android
USB	USB1.1 / USB2.0 / USB3.0
Input	host 2x USB3.0 Type A Female
Output	2x USB3.0 Type A Female USB HUB
	1x USB Type A Female Mouse
	1x USB Type A Female Keyboard
Switching	Push Button/Hot Key/Mouse wheel
USB MAX distance	INPUT: 3M / OUTPUT: 3M
Power Consumption	3.2W
Operating temperature	0-50 ° C
Storage temperature	-20-60 ° C
Humidity	0 - 80% RH
Dimensions(L-W-H)	113.5 (D) x 58 (W) x 25 (H) mm
Weight	174g
Power	1 x DC1.3 (5V)

제품설치 주의사항

1. 정상적인 키보드/마우스/영상화면을 공유하기 위해서는 해당 HDMI 케이블과 USB 케이블을 번호에 맞게 PC 에 연결해야 합니다.
2. 제품에 사용하는 USB 케이블의 길이는 최대 3M 이내의 케이블을 사용하셔야 합니다. 아울러, 일부 저가케이블을 사용하실 경우에는 인식이 제대로 되지 않을 수 있습니다.
3. 마우스/키보드가 PS2 타입인 경우에는 PS2 to USB 변환케이블을 이용하여 사용할 수 있습니다.
4. 무선 키보드+마우스의 무선 리시버를 사용할 수 있습니다.
콘솔(키보드/마우스) 포트에 연결해야 정상 동작됩니다.
(단, 일부 제조사의 경우에는 호환되지 않을 수 있음)

제 품 보 증 서			
제 품 명	USB3.0 2X4 Seamless KM 스위치	모 델 명	NEXT-3506PST
구입일자		보증 기간	1년
고객성명		전 화	
고객주소			
판 매 점		전 화	
판매점 주소			
제조사 (수입원)	(주)이지넷 유비쿼터스	전 화	02 - 715 - 0372
제조사 (수입원) 주소	WWW.EZ-NET.CO.KR 에서 확인을 하세요.		

주 의 사 항

- A. 소비자는 제품보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공 받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조년월일을 기준으로 합니다.
- B. 본 제품은 제조년월로부터 6개월 내에 판매 되어야 하며, 제조년월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조년월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
- C. 슬림PC를 위한 LP브라켓등은 소모품으로 다시 지급되지 않으며 분실(파손)시 유상 구입하셔야 합니다.
- D. 슬림PC를 위한 LP브라켓등의 유상구입은 제품보증기간 내에만 가능하나, 재고가 있으면 제품보증기간이 지나도 구입 가능 합니다.
- E. 천재지변으로 인한 것은 유상수리입니다.
- F. 소비자과실로 인한 고장은 무상수리가 되지 않을 수도 있습니다.
- G. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
- H. 우편(택배)이나 퀵서비스를 통한 A/S접수 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권회
사에 있습니다.
본 설명서는 무단 복제를 금합니다.
본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수
있습니다.
본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있
습니다.
