



VGA to HDMI 변환 컨버터

2216VHC 간단한 사용 설명서



- 입력 VGA, Audio L/R
- 출력 HDMI

- 제품 크기 95 x 25.5 x 80mm
- 정격입력 DC 5V

* 포트 설명을 위한 예시입니다.
제품은 1대 포함되어 있습니다.



*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!

구성도



연결 순서

1. 2216VHC의 VGA 소켓에 DVD 또는 노트북, PC의 VGA 소켓과 VGA 케이블을 연결
2. 2216VHC의 HDMI 소켓에 모니터 또는 TV의 HDMI 소켓에 HDMI 케이블을 연결
3. DVD 또는 PC의 오디오(R/L) 잭과 NEXT-2216VHC의 오디오(R/L) 잭을 RCA케이블로 연결
4. 2216VHC 제품에 DC5V 전원 어댑터를 연결하여 전원공급

제품 기능

1. 제품에 설치해야 할 별도의 드라이버가 없어 설치가 편리함
2. 변환 : VGA비디오 및 R/L 오디오를 HDMI 출력으로 변환 가능
3. HDCP v1.3지원
4. HDMI 출력 채널 (6.75Gbps, 모든 채널) 대역폭 당 225mhz/2.25Gbps를 지원합니다.

제품 사양

INPUT	1 x VGA, Audio L/R
OUTPUT	1 x HDMI (HDMI 1.3 and HDCP compliant)
Input Video Signal	1.2V p-p
Input DDC Signal	5 Vp-p (TTL)
HDMI Video input format	480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
VGA Video output format	480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Input Video Amplifier Bandwidth	225MHz
Size	95mm(W) x 25.5mm(H) x 80mm(D)
Operating Temperature	0°C to + 70°C
Operating Humidity	10% to 85% RH (no condensation)
Power Supply	5V DC⊗ 1A
Support OS	Windows /XP/Vista/7/8/8.1/10 Mac OS, Linux

제품 보증서

Product warranty

제 품 명	VGA to HDMI 변환 컨버터	모 델 명	2216VHC
구 입 일 자		보 증 기 간	
고 객 성 명		전 화	
고 객 주 소			
판 매 점		전 화	
판매점주소			
제조자(수입원)	(주)이지넷유비쿼터스 02-715-0372 주소는 www.ez-net.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며,
제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

1. 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
2. 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
3. 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
4. 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
5. 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
6. 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
7. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
8. 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

- ※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.
- ※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.
- ※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



NEXTU

(주)이지넷유비쿼터스 고객 지원 안내

서울특별시 용산구 새창로 45길 78 진성빌딩 502호 (주)이지넷유비쿼터스

소비자 상담실 : 02-715-0372

월요일 ~ 금요일 / 오전 10시 ~ 오후 5시 (토요일·일요일·공휴일 휴무)

www.ez-net.co.kr

